



Telefonunuz

- ① Gelen arama veya sesli posta göstergesi
- ② Kamera (IP Phone 8845 ve 8865 için)
- ③ Özellik ve oturma düğmeleri
- ④ Yazılım tuşları
- ⑤ Geri, Gezinti Halkası ve Bırakma
- ⑥ Bekletme, Aktarma ve Konferans
- ⑦ Kulaklık, Hoparlör ve Sessiz
- ⑧ Sesli Posta, Uygulamalar ve Dizin
- ⑨ Ses Düzeyi

Özellik ve Oturma Düğmeleri

Bir hattaki aramaları görüntülemek veya Hızlı Arama gibi özelliklere erişmek için özellik düğmelerini (sol tarafta) kullanın. Beklemeye alınan bir çağrıya devam etmek gibi işlemleri yapmak için oturma düğmelerini (sağ tarafta) kullanın. Sağdan sola okunan bir yerel ayar kullanıyorsanız hat düğmesi ile oturma düğmesinin yerleri değişir.

Aşağıdaki durumları göstermek için düğmelerin ışıkları şu şekilde yanar:

- Sürekli yanar yeşil: Etkin arama
- Yanıp sönen yeşil: Beklemedeki arama
- Sürekli yanar sarı: Özel hat kullanımda
- Yanıp sönen sarı: Gelen arama
- Sürekli yanar kırmızı: Uzak hat kullanımda
- Yanıp sönen kırmızı: Uzak hat beklemede

Arama Yapma

Bir numara girin ve ahizeyi kaldırın.

Arama Cevaplama

Yanıp sönen sarı renkli hat düğmesine basın.

Aramayı Beklemeye Alma

1. **Beklet'e** basın.
2. Aramaya devam etmek için **Beklet** düğmesine tekrar basın.

Son Aramalarınızı Görüntüleme

1. **Uygulamalar** düğmesine basın.
2. **Son Aramalar**'ı seçin.
3. Görüntülenecek hattı seçin.

Aramayı Başka Bir Kişiye Aktarma

1. Beklemede olmayan bir aramada **Aktar** düğmesine basın.
2. Diğer kişinin telefon numarasını girin.
3. **Aktar** düğmesine tekrar basın.

Aramaya Başka Bir Kişiyi Ekleme

1. Beklemede olmayan bağlı bir aramada **Konferans** düğmesine basın.
2. **Etkin aramalar**'a basın ve beklemedeki bir aramayı seçin.
3. **Konferans** düğmesine tekrar basın.

Kulaklıkla Arama Yapma

1. Kulaklığı takın.
2. Tuş takımını kullanarak bir numara girin.
3. **Kulaklık**  düğmesine basın.

Hoparlörle Arama Yapma

1. Tuş takımını kullanarak bir numara girin.
2. **Hoparlör**  düğmesine basın.

Sesinizi Kısma

1. **Sessiz**  düğmesine basın.
2. Sessiz seçeneğini iptal etmek için tekrar **Sessiz** düğmesine basın.

Videonuzu Durdurma

(Yalnızca Cisco IP Phone 8845 ve 8865 için.)

1. Kamera örtücüsünü saat yönüne ters yönde döndürerek videonuzu durdurun.
2. Kamera örtücüsünü saat yönünde döndürerek videonuzu başlatın.

Sesli Mesajlarınızı Dinleme

Mesajlar'a  basın ve sesli komutları uygulayın. Belirli bir hattaki mesajları kontrol etmek için ilk önce hat düğmesine basın.

Tüm Aramaları İletme

1. Bir hat seçin ve **Tümünü İlet** düğmesine basın.
2. İletmek istediğiniz numarayı çevirin veya **Sesli posta** düğmesine basın.
3. Tekrar arama alabilmek için **İletim kapalı**'ya basın.

Arama Sırasında Sesi Ayarlama

Ahizenin, kulaklığın veya hoparlörün ses düzeyini ayarlamak için, telefon kullanımdayken sol veya sağ **Ses Düzeyi**

  düğmelerine basın.

Zil Ses Düzeyini Ayarlama

Zil ses düzeyini ayarlamak için telefon kullanımda değilken

sol veya sağ **Ses Düzeyi**   düğmelerine basın.

Zil Sesini Değiştirme

1. **Uygulamalar**  düğmesine basın.
2. **Ayarlar > Zil Sesi**'ni seçin.
3. Bir hat seçin.
4. Zil sesi listesinde gezin ve örnek dinlemek için **Oynat**'a basın.
5. Bir seçimi kaydetmek için **Ayarla** ve **Uygula** seçeneklerini girin.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

1. **Uygulamalar**  düğmesine basın.
2. **Ayarlar > Parlaklık**'ı seçin.
3. Parlaklığı azaltmak için Gezinme halkasının soluna, artırmak içinse sağına basın.
4. **Kaydet** düğmesine basın.

Yazı Tipi Boyutunu Değiştirme

1. **Uygulamalar**  düğmesine basın.
2. **Ayarlar > Font Boyutu**'nu seçin.
3. Font boyutunu seçin.
4. **Kaydet** düğmesine basın.

Mobil Cihazı Eşleştirme

(Yalnızca Cisco IP Phone 8851, 8861 ve 8865 için.)

1. Mobil cihazınızı keşfedilebilir moduna getirin.
2. IP Phone'unuzda **Uygulamalar**  düğmesine basın.
3. **Bluetooth > Bluetooth Ekle** öğesini seçin.
4. Eşleştirilecek mevcut cihazlar listesinden mobil cihazınızı seçin.
5. Mobil cihazınızda ve IP Phone'unuzda geçiş anahtarını doğrulayın.
6. Mobil kişileri kaydetmeniz istendiğinde, mobil cihaz kişilerini ve arama geçmişinizi IP Phone'unuzda kullanılabilecek hale getirmeyi seçin.

Kullanım Kılavuzu

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>
Kullanım Kılavuzunun tümünü görüntüleyin.



Cisco ve Cisco Logosu, Cisco ve/veya bağlı kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Cisco ticari markalarının bir listesini görüntülemek için, şu URL'ye gidin: www.cisco.com/go/trademarks. Adı geçen üçüncü taraf ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. İş ortağı sözcüğünün kullanılması, Cisco ile diğer şirket arasında ortaklık ilişkisi olduğu anlamına gelmez. (1110R)